





PGG 8/3

Generator prądu dostarcza jednofazowe i trójfazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 7 godzin (przy pełnym obciążeniu do 5,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.



1 Bardzo łatwy w obsłudze

- Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia.
- Elektryczny starter silnika.

2 Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju. Solidna rama.
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje napięcie wyjściowe o zadanej wartości przy różnym obciążeniu i temperaturze roboczej.

3 Mocny

- Generator zapewnia ciągłą moc 7 kW (400 V) lub 2 kW (230 V).
- Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej 5,5 godziny pracy na jednym baku paliwa.

4 Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher

- Do stosowania urządzeń wysokociśnieniowych w obszarach, w których nie występuje zewnętrzne źródło zasilania.
- Nadaje się do wybranych trójfazowych urządzeń wysokociśnieniowych.



PGG 8/3

- Niezawodne źródło zasilania trójfazowego (400 V)
- Wygodne uruchamianie silnika dzięki elektrycznemu starterowi
- Wytrzymała rama urządzenia

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.042-209.0
Kod EAN		4054278547947
Napięcie	V	400
Ilość faz	~	3
Moc znamionowa	kW	2
Moc znamionowa (zasilanie trójfazowe)	kW	7
Maks. moc silnika	kW	2,5
Maks. wydajność (zasilanie trójfazowe)	kW	7,5
Rodzaj silnika		Benzyna
Pojemność silnika	cm ³	440
Moc znamionowa	kW / hp	11,8 / 16,1
Pojemność zbiornika	l	25
Czas pracy przy 50% wydajności	h	7
Czas pracy przy 100% wydajności	h	5,5
Waga	kg	89,7 / 90 / 97,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	743 × 713 × 670

Wyposażenie standardowe

Wyświetlacz stanu pracy	■
Gniazdo 12 V DC	■
Stopień ochrony IP 23	■
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju	■
Wskaźnik paliwa	■
Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)	■
Gniazdo trójfazowe CEE (16 A)	■
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	■
■ Objęte dostawą.	