

PGG 3/1

Generator prądu dostarcza jednofazowe i trójfazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 12 godzin (przy pełnym obciążeniu do 6,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.


Stage V

6–12 h









1 Bardzo łatwy w obsłudze

- Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia.
- Elektryczny starter silnika.

2 Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju. Solidna rama.
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje napięcie wyjściowe o zadanej wartości przy różnym obciążeniu i temperaturze roboczej.

3 Mocny

- Generator 230 V niezawodnie zapewnia ciągłą moc 2,8 kW.
- Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej 6,5 godziny pracy na jednym baku paliwa.

4 Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher

- Do stosowania urządzeń wysokociśnieniowych w obszarach, w których nie występuje zewnętrzne źródło zasilania.
- Odpowiedni do wybranych jednofazowych urządzeń wysokociśnieniowych.

PGG 3/1, 1.042-207.0, 2021-02-19



PGG 3/1

- Wygodne uruchamianie silnika dzięki elektrycznemu starterowi
- Uchwyt transportowy i koła odporne na przebicie
- Wytrzymała rama urządzenia

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.042-207.0
Kod EAN		4054278547923
Napięcie	**V**	230
Ilość faz	**~**	1
Moc znamionowa	**kW**	2,8
Maks. moc silnika	**kW**	3
Rodzaj silnika		Benzyna
Pojemność silnika	**cm³**	208
Moc znamionowa	**kW / hp**	5,1 / 6,9
Pojemność zbiornika	**l**	15
Czas pracy przy 50% wydajności	**h**	12
Czas pracy przy 100% wydajności	**h**	6,5
Waga	**kg**	51,7 / 52 / 56,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	**mm**	645 × 622 × 549

Wyposażenie standardowe

Wyświetlacz stanu pracy	■
Gniazdo 12 V DC	■
Stopień ochrony IP 23	■
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju	■
Wskaźnik paliwa	■
Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)	■
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	■

■ **Objęte dostawą.**