





HGE 36-60 Battery Set

Spełniają wszystkie wymagania: mocne akumulatorowe nożyce HGE 36-60 Battery Set z obrotowym uchwytem i 2-stopniową regulacją prędkości. Bateria i szybka ładowarka w zestawie.



1 2-stopniowa regulacja prędkości

- Zależnie od zastosowania użytkownik może wybrać między maksymalną prędkością i maksymalną mocą.
- Poziom 1: wysoka prędkość. Idealne do precyzyjnego kształtowania.

2 Obrotowy tylny uchwyt

- Uchwyt można obracać o 180 ° w wielu pozycjach, aby zapewnić wygodną pozycję roboczą.

3 Zgarniacz do żywopłotu

- Wygodnie zmiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.

4 Funkcja piły

- Szczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.



HGE 36-60 Battery Set

- Bateria i ładowarka dostępne w wyposażeniu standardowym
- Kompatybilne z platformą Kärcher 36 V Battery Power
- 2-stopniowa regulacja prędkości

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.444-251.0
Kod EAN		4054278550466
Długość cięcia	cm	60
Odległość pomiędzy ostrzami	mm	26
Regulacja prędkości		tak
Zakresy prędkości		2
Prędkość ostrza	Ilość cięć / min	2700 / 760
Rodzaj noży koszących		cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 36 V
Napięcie	V	36
Wydajność	Ah	2,5
Typ baterii		Bateria litowo-jonowa
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m	maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min.	maks. 85 (2,5 Ah) / maks. 170 (5,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%	min.	48 / 78
Moc znamionowa	A	2,5
zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów	kg	3,33
Waga z opakowaniem	kg	6,84
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1077 × 213 × 183

Wyposażenie standardowe

Akumulator	Akumulator Battery Power 36 V / 2,5 Ah (1 szt.)
Ładowarka	Szybka ładowarka Battery Power 36 V (1 szt.)
Zakresy prędkości	2
Uchwyt	obrotowa
Funkcja pily	■
Ochrona kontrolna	■

■ Objęte dostawą. * Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony na poziomie 1

HGE 36-60 BATTERY SET

1.444-251.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Akumulatory										
Bateria 36 V / 2.5 Ah	1	2.445-030.0							36 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	■
Bateria 36 V / 5.0 Ah	2	2.445-031.0							36 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	□
Ładowarki										
Szybka ładowarka 36 V	3	2.445-033.0							Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2.5 Ah w 80 % w zaledwie 45 minut.	■
Zestaw: ładowarka + bateria										
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 36 V / 2.5 Ah	4	2.445-064.0							Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 36 V oraz baterię 36 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 36 V platformie bateryjnej.	□
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 36 V / 5.0 Ah	5	2.445-065.0							Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 36 V oraz baterię 36 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 36 V platformie bateryjnej.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.